



Zrab Legrand DLP 105x50  
po konštrukcii prac. stolov  
so zásuvkami Mosaic

Jesthujúce osvetlenie v skriní  
- iba doplniť prívod do vypínača

Jesthujúce osvetlenie v SDK stropě  
- iba doplniť prívod z vypínačov (nových)

POZNAMKY:  
- ROZVODY SÚ VEĎENÉ POD OMIETKOU, OKREM STROPOV V POŽIARNEJ ZBROJNICI,  
KDE SÚ VEĎENÉ NA POVRCHU V RÚRKACH PEVNÝCH VRM 20.  
- INŠTALAČNÁ VÝŠKA VYPÍNAČOV JE 1200 mm  
- INŠTALAČNÁ VÝŠKA ZÁSUVIEK JE 900 mm, V KOTOLNI, KUCHYNI A WC 1200 mm  
- INŠTALAČNÁ VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVIETIDIEL BEZ OZNAČENIA JE 2000 mm OD PODLAHY  
- ZÁSUVKY DVE AŽ ŠTYRI VEDLA SEBA SÚ RADAENÉ DO SPOL. RÁMČEKOV

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	VONK. VPLYVY
101	KOMUNIKÁCIA	AA5,AB5
102	SCHODISKO	AA5,AB5
103	SCHODISKO	AA5,AB5
104	POŠTA	AA5,AB5
105	WC	AA5,AB5,Um. priest.
106	POŠTA - ZÁZEMIE	AA5,AB5
107	GARÁŽ	AA5,AB5
108	GARÁŽ	AA5,AB5
109	GARÁŽ	AA5,AB5
110	KANCELÁRIA	AA5,AB5
111	VEŽA	AA5,AB5
112	SÁLA	AA5,AB5
113	PÓDIUM	AA5,AB5
114	KOMUNIKÁCIA	AA5,AB5
115	SKLAD	AA5,AB5
116	SKLAD	AA5,AB5
117	SKLAD	AA5,AB5
118	SKLAD	AA5,AB5
119	WC	AA5,AB5,Um. priest.
120	SKLAD	AA5,AB5
121	KULTÚRNA SÁLA	AA5,AB5
122	SCHODISKO	AA5,AB5
123	PREDÁŇA	AA5,AB5
124	KOMUNIKÁCIA	AA5,AB5
125	SCHODISKO	AA5,AB5
126	POŽIARNEJ KANCELÁRIA	AA5,AB5
127	WC ŽENY	AA5,AB5,Um. priest.
128	WC MUŽI	AA5,AB5,Um. priest.
129	KUCHYŇA	AA5,AB5,Um. priest.
130	KOTOLŇA	AA5,AB5
131	KOTOLŇA	AA5,AB5
132	GARÁŽ	AA5,AB5

ZOZNAM VÝVODOV:  
Rozvádzač RP1.1 - EI1 - EI4 - CYKY 5Cx1,5  
- EI5 - CYKY 3Cx4  
Rozvádzač R1.1 - EI1 - CYKY 3Cx4  
Rozvádzač HR - EI1 - CYKY 5Cx2,5  
- EI2 - CYKY 3Cx2,5  
Rozvádzač HRP - EI1 - CYKY 3Cx1,5  
- EI2 - CYKY 3Cx4  
Rozvádzač R1.4 - EI1 - CYKY 5Cx1,5

LEGENDA:

- Vypínač jednopólový rad 10, IP 20, CYKY 5Cx1,5
- Vypínač jednopólový rad 1, IP 20, CYKY 2Ax1,5
- Vypínač seriový rad 5, IP 20, CYKY 3Ax1,5
- Vypínač striedavý rad 6, IP 20, CYKY 3Ax1,5
- Vypínač striedavý rad 5B, IP 20, 2x CYKY 3Ax1,5
- Vypínač krížový rad 7, IP 20, 2x 2Ax1,5
- Zapínacie tlačítko s areláciou v skrinke za sklom, CYKY-J 3x1,5
- Vypínač 400V/16A, IP54, CYKY 5Cx2,5, CYKY 3Cx2,5
- Zásuvka 230 V/16A, IP 20, IP54, CYKY 3Cx2,5
- Zásuvka 400V/32A, IP54, CYKY 5Cx4
- Zásuvková kombinácia ROS 5-8/1-12, IP54, CYKY 5Cx4
- Svetidlo prísadené LED, 45W, 4100 lm, IP 65, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo prísadené LED panel 1200x300, 45W, 3600 lm, IP 20, CYKY 5Cx1,5, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo prísadené LED panel 600x600, 45W, 3600 lm, IP 20, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo prísadené LED, 18W, 1700 lm, IP44, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo prísadené LED, 12W, 1050 lm, IP20, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo prísadené LED, 24W, 2150 lm, IP20, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo prísadené LED, 12W, 1020 lm, IP44 so snímačom, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo LED reflektor 50W, 4000 lm, IP65, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo LED reflektor 30W, 2400 lm, IP65 so snímačom, CYKY 3Cx1,5
- Svetidlo LED nádzové, 1W, IP20, NZXH-J E80 3x1,5
- Kábelový vývod CYKY 3Cx1,5, CYKY 3Ax1,5, CYKY 5Cx1,5
- Kábelový vývod, CYKY 3Cx2,5, CYKY 3Cx4, CYKY 5Cx2,5
- Rozvádzač
- Kábel CYKY 3Cx2,5
- Kábel CYKY 3Cx1,5, 3Ax1,5, 2Ax1,5
- Kábel CYKY 5Cx1,5
- Kábel CYKY 5Cx4, 5Cx2,5
- Zdrúžená kábelová trasa

NAPÁJOVÁ SÚSTAVA: 3x230/400 V, 3-PE+N, 50 Hz AC, TN-S  
BOD ROZDELENIA PEN VODIČA ROZVÁDZAČ RE  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRUDOM (STN 33 2000-4-41:2007)  
- ZVÝCH ČASŤI V NORM. PŘEVADZKE - ÚČELNANÍM ZVÝCH ČASŤI (príloha A, kap. A1)  
- KRYTÍMÍ (príloha A, kap. A2)  
- NEŽVÝCH ČASŤI PRI PORUČE - SAMOCHNÝM ODPŮJENÍM NAPÁJANIA (č. 411:32)  
VONKAŠNÉ VPLYVY (STN 33 2000-5-1:2007) AA4,AA5,ABA,AB5,AD1,AD3

ADOPČOVANÝ PROJEKTANT	ING. PAVOL HOLUB	VYPRACOVANÝ	ING. PAVOL HOLUB	ING. PAVOL HOLUB	
INVESTOR	Obec Korňa	Evidenčné číslo osvedčenia			
STAVBA	Obecný úrad Korňa č.s. 517	02/12/2010-EZ-P-EI-AB			
OBJEKT	REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE	SKEL	IP	FARE	
MIESTO	k.ú. Korňa	PROFÉZIA	ELEKTRO		
STAVBY	KN 4197	DÁTUM	12/2018		
VIKRES	Pódorys 1.NP	PIERKA	1:75		
	SILOVÉ ROZVODY	FORMÁT	BXAL	C.VYKRESU	
		ČÍS. ZAK.	9018		